



## Chaise lounge

### premessa

Chaise Longue si compone di una base e di uno schienale. La base è costituita da due montanti longitudinali e da due trasversali, ognuno ottenuto sovrapponendo due componenti denominati ogni volta A e B, ed è irrigidita da una serie di connettori.

I connettori si ottengono incastrandone le componenti 6B in quelle 6A, ortogonalmente.

Lo schienale è tenuto insieme e connesso alla base da una maglia di fascette da cablaggio in plastica.

### passo1

>>componenti:

1A, 1B, 2A, 2B, 6A x 3, 6B x 3, 5.

Connettere i montanti longitudinali 1A/B e 2A/B per mezzo dei connettori 6A/B e del connettore di base 5.

Una volta incastrati gli elementi, avvitarle le viti, dopo aver inserito i bulloni nelle gole a T degli elementi 6A/B.

Fissati dai connettori, i due componenti di ciascun montante sono vincolati tra loro dalla pressione delle viti.

>> connessioni:

incastri e viti m8 da 45mm.

### passo2

>>componenti:

3A, 3B, 4A, 4B, 6A x 6, 6B x 6.

Inserire il montante trasversale 4A/B in quelli longitudinali, poi avvitarlo al connettore 5.

Inserire i connettori 6A/B nel montante 4A/B e avvitarli.

A questo punto inserire il montante trasversale 3A/B frontalmente e assicurarne per mezzo delle viti al resto della struttura.

>> connessioni:

incastri e viti m8 da 45mm.

### passo3

>>componenti:

A1>A9, B1>B11, C1>C9, D1>D9, E1>E7, F1>F5, G1>G3.

Disporre in ordine gli elementi dello schienale e connetterli agli elementi tangenti con le fascette per cablaggio.

Ogni elemento è da connettersi unicamente a quelli posti al suo fianco, dunque servono non più di due fascette per ogni foro.

Una volta eseguite tutte le connessioni, ribaltare lo schienale in modo che la testa delle fascette e la numerazione si trovino sulla parte esterna della seduta.

>> connessioni:

fascette in plastica per cablaggi.

### passo4

>>componenti:

base e schienale

Connettere la superficie di seduta alla base, facendo passare delle fascette da cablaggio dagli elementi B1 e B11 ai montanti trasversali 3 e 4 e dall'elemento G2 ai montanti 1 e 2.

>> connessioni:

fascette in plastica per cablaggi.